



ONX-580 Version 6.1.25 USB Upgrade

Visão Geral

O seguinte documento descreve as etapas necessárias para atualizar um analisador de comunicações ONX-580 para a versão de firmware 6.1.25. Leia o procedimento a seguir antes de iniciar o processo de atualização. A falha ao seguir quaisquer passos corretamente, resultará em uma provável falha na atualização.

Pre requisitos

- 1) Mainframe ONX-580 conectado a uma fonte de alimentação AC.
- 2) Pen drive USB, 1G ou maior (formatado para FAT ou FAT32, com tabela de partição)
- 3) Windows PC com Internet Explorer (IE) v8 ou mais atual.

Instruções para atualização do ONX-580 Firmware para a versão 6.1.25:

1. Usando um PC com acesso a Internet, inicie Windows Explorer.

Nota: Google Chrome e Firefox browsers não são habilitados para o acesso ao ftp site.

2. Na barra de endereços digite o seguinte endereço de ftp: ***ftp://temp:temp@157.234.254.215***

3. O ftp site deverá aparecer com um ícone de uma pasta. Se na tela aparecer uma lista com datas, horas e diretórios, PARE antes de prosseguir, pois você precisará configurar a exibição deste site para exibir os ícones das pastas executando as seguintes etapas:

- a. No Internet Explorer, clique em Ferramentas e clique em Opções da Internet.
- b. Na caixa pop-up Opções da Internet, clique na guia Avançado.
- c. Na seção Navegação, verifique se esta selecionado a caixa ao lado de Ativar exibição de pasta FTP (fora do Internet Explorer). Se a caixa estiver desmarcada, selecione a marca na caixa e clique em aplicar e, em seguida, reinicie Internet Explorer para o endereço ftp.
- d. Se você estiver usando o IE7 ou o IE8, no lado direito da tela, clique em PAGE. Se você estiver usando o IE9 e o IE10, clique em ALT e selecione VIEW.

ATENÇÃO: Nos seguintes passos NÃO clique no ícone com a Pasta Inbound.

- e. Na drop down box (caixa suspensa), clique em **Abrir site FTP no Windows Explorer.**
- f. Isso exibirá uma 2ª janela com um ícone de pasta **INBOUND.**
- g. Clique com o botão direito no meio da janela. Não clique no ícone da pasta de entrada (inbound).
- h. Na caixa pop-up que aparece, clique em **LOGIN AS:** e digite **temp** (minúsculas) para o nome de usuário e a senha.
- i. Clique em **LOG ON.**
- j. Agora você deve estar no site ftp com uma visão geral das pastas.

4. Localize a pasta chamada ONX e clique duas vezes nesta pasta.

5. Selecione o arquivo **ONX580.oxu** pressionando Ctrl + A

6. Copie o arquivo **ONX580.oxu** pressionando Ctrl + C.

7. Insira a unidade USB no seu PC.

8. Navegue até Meu Computador e clique duas vezes na unidade de memória USB.

ATENÇÃO: O arquivo de atualização NÃO será reconhecido pelo ONX-580 se ele for copiado para dentro de uma pasta no pen drive USB. Copie o arquivo de atualização para o diretório "root"(raiz) da unidade de memória USB.

9. Cole o arquivo ONX580.oxu no diretório "root" da sua unidade USB pressionando Ctrl + V.

10. Remova com segurança o pen drive USB do PC. Use o comando "Ejetar" do Windows, o mesmo é altamente recomendado.

ATENÇÃO: Certifique-se de que o ONX-580 está conectado ao adaptador de AC e que o adaptador está conectado a uma tomada de AC 110V.

11. Com o ONX-580 desligado, coloque a chave USB na porta 1 ou na porta 2 no lado direito do ONX-580

12. Ligue o ONX-580 e, em seguida, pressione o botão de navegação Home.

13. Na guia Sistemas, selecione **Configurações do sistema**.

14. Selecione a guia **Atualização do software USB**.

15. Selecione a guia do caminho de **atualização USB**.

16. Na caixa pop-up, selecione a versão do código ONX580.oxu.

17. Selecione a **Forçar a Atualização do Software** para que esteja marcada.

18. Pressione o botão **Atualizar**.

19. NÃO interrompa ONX-580 durante o processo de atualização que de ser aproximadamente de 10 a 15 minutos. O ONX-580 desligará automaticamente quando a atualização estiver concluída.

Verificação da atualização via USB

1. Ligue o ONX-580.

2. Na seção Sistemas, selecione **Configurações do sistema**.

3. Selecione a guia **Revisões de hardware e software**.

4. Na parte superior da tela, verifique **SW Bundle ONX580.6.1.25**.